Милливольтметр двухканальный АВМ-1084

Двухканальный милливольтметр предназначен для проведения измерений напряжения и мощности в лабораторных условиях с базовой погрешностью до 1%.

- Количество каналов – 2
- Частотный диапазон: 5 Гц…5 МГц
- 3 скорости измерения: быстрая (12,5 изм./сек), средняя (3 раз/сек), медленная (1 раз/сек)
- Измеряемый параметр – напряжение переменного напряжения
- Математические функции: %, дБ, дБм
- Выбор диапазона: ручной, автоматический
- Дисплей: ВФД, 4 ½ разряда
- Режимы фиксации: удержание показаний, максимальное, минимальное
- Сигнализация о выходе за установленные пределы измерения
- Интерфейс для связи с ПК : RS-232
- Дистанционное управление: SCPI команды

Технические характеристики

Переменное напряжение		Максимальное показание	Разрешение	Точность	Входной импеданс
Диапазон измерения	3,8 мВ	4.0500	0,1 мкВ	1%	1 МОм
	38 мВ	40.500	1 мкВ	1%	1 МОм
	380 мВ	405.00	10 мкВ	1%	1 МОм
	3,8 В	4.0500	100 мкВ	1%	1 МОм
	38 В	40.500	1 мВ	1%	1 МОм
	380 В	405.00	10 мВ	1%	1 МОм
Отклонение частотного отклика	5 Гц … 20 Гц	± (4% от измер.значения + 0,5 % от полной шкалы)			
	20 Гц…2 МГц	± (2% от измер.значения + 0,5 % от полной шкалы)			
	2 МГц…3 МГц	± (3% от измер.значения + 0,5 % от полной шкалы)			
	3 МГц…5 МГц	± (4% от измер.значения + 0,5 % от полной шкалы)			

- Питание: 110-240 В, 50/60 Гц
- Габаритные размеры: 225 x 100 x 315 мм
- Масса: 2,5 кг

Комплектность

- Прибор
- Сетевой шнур
- Измерительные щупы – 2 шт
- Руководство по эксплуатации
- Габариты в упаковочной таре 340x220x440 мм, вес 3,5 кг.