



АКИП-5102

Частотомер электронно-счётный АКИП-5102, АКИП-5102/1, АКИП-5102/2 АКИП™

- 1 канал АКИП-5102/1 с диапазоном частот 1 МГц ... 400 МГц;
- 2 канала АКИП-5102/2 с диапазоном частот 1 МГц ... 400 МГц;
- 3 канала АКИП-5102: 1 и 2 канал с диапазоном частот 1 МГц ... 400 МГц; 3 канал с диапазоном частот 375 Гц ... 6 ГГц; расширение диапазона частот 3 канала до: 250 МГц...20 ГГц (опция opt02)
- Измерение частоты и периода, пикового напряжения, счет импульсов (**все модели**), дополнительно для **АКИП-5102, 5102/2** : измерение временного интервала, отношения частот, фазового сдвига между сигналами, длительности и скважности импульсов, времени нарастания/спада импульсов
- Погрешность ОГ: $\pm 1 \times 10^{-6}$; опционально: $\pm 2 \times 10^{-7}$; $\pm 5 \times 10^{-8}$; $\pm 5 \times 10^{-10}$ (Rb рубидиевый ОГ)
- Статистика для частотных измерений (среднее, минимум, максимум, относительные значения, СКО)
- Автоматический допусковой контроль для частотных измерений
- Высокое разрешение: 12 разрядов при времени счета 1 с, разрешение 40 пс при измерении временных интервалов
- Память на 20 профилей настроек (запись/вызов), фильтр НЧ
- Программная калибровка
- Интерфейсы USB, LAN, GPIB (опция)
- Совместим с протоколом LXI (web-сервер)
- Отвечает стандарту LXI (класс C), реализован Web-интерфейс

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АКИП-5102	АКИП-5102/1	АКИП-5102/2
КАНАЛ 1; КАНАЛ 2 (АКИП-5102, АКИП-5102/2)	Диапазон частот	DC: 1 МГц ... 400 МГц; AC: 30 Гц ... 400 МГц (1 МОм), 200 кГц ... 400 МГц (50 Ом)		
	Период	2,5 нс ... 1000 с		
	Допуск на ЧМ	25 %		
	Чувствительность	20 мВскз ... 5 В ac+dc (1МГц – 225 МГц), 30 мВскз ... 5 В ac+dc (225 МГц – 400 МГц), 40 мВскз ... 5 В ac+dc (400 МГц – 450 МГц) 80 мВпик-пик ... 10 Впик-пик (длит. импульсов от 1,5 до 10 нс) 50 мВпик-пик ... 10 Впик-пик (длит. импульсов > 10 нс)		
	Связь по входу	DC или AC		
	Входное сопротивление	1 МОм/ 50 Ом		
	Входная емкость	24 пФ (АТТх1,1 МОм), 15 пФ (АТТх10,1 МОм)		
	Фильтр НЧ	До 100 кГц (-20 дБ для частот > 1 МГц)		
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ	Защита по входу	50 Ом	12 Вскз (DC... 400 МГц)	
		1 МОм	350 В dc+ac пиковое (0 ... 100 кГц); 12 Вскз (100 кГц ... 400 МГц)	
	Аттенуатор	x10 – для режима измерения напряжения и триггера		
КАНАЛ 3 (АКИП-5102)	Диапазон частот	375 МГц ... 6 ГГц	-	-
	Входное сопротивление	50 Ом	-	-
	Чувствительность	От -16 дБм до +15 дБм	-	-
	Связь по входу	AC	-	-
	Защита по входу	+25 дБм, до ± 12 В dc	-	-
КАНАЛ 3 (ОПЦИЯ 02 ДЛЯ АКИП-5102)	Диапазон частот	250 МГц ... 20 ГГц	-	-
	Входное сопротивление	50 Ом	-	-
	Чувствительность	от -13 дБм до +23 дБм	-	-
	Связь по входу	AC	-	-
	Защита по входу	+26 дБм, до ± 24 В dc	-	-
ОПОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР 10 МГц	Тип ОГ	Стандартный: $\pm 1 \times 10^{-6}$;		
		Опция 100 (термостатированный ОГ): $\pm 2 \times 10^{-7}$; Опция 101 (термостатированный ОГ): $\pm 5 \times 10^{-8}$; Опция FE-5680A (стандарт частоты рубидиевый): $\pm 5 \times 10^{-10}$		
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Временные интервалы (кан. 1 и 2)	-0,5 нс ... 10^5 с, разрешение 40 пс	-	-0,5 нс ... 10^5 с, разрешение 40 пс
	Длительность импульса (кан. 1)	1,5 нс ... 10^5 с, разрешение 40 пс	-	1,5 нс ... 10^5 с, разрешение 40 пс
	Фазовый сдвиг (кан. 1, 2, 3)	-180° ... +360°	-	-180° ... +360°
	Время нарастания (кан. 1)	2 нс ... 10^5 с, разрешение 40 пс	-	2 нс ... 10^5 с, разрешение 40 пс
	Коэффициент заполнения (кан. 1)	0,000001 ... 0,999999, длительность импульсов >1 нс	-	0,000001 ... 0,999999, длительность импульсов >1 нс
	Отношение частот	Кан1 / Кан2, Кан1 / Кан3, Кан2 / Кан1, Кан3 / Кан1	-	Кан1 / Кан2, Кан2 / Кан1

