

## AM-6000

Цифровой миллиомметр

Производитель: АКТАКОМ



- 4 входных разъема для точного измерения малых значений сопротивления
- Диапазон измерений 0,1 мОм...2000 Ом, 5 поддиапазонов
- Большой ЖК-дисплей с высотой цифр 18 мм
- Защита от перегрузок
  
- ЖК-дисплей, 3 1/2 разряда
- Диапазоны измерений: 200 мОм, 2000 мОм, 20 Ом, 200 Ом, 2000 Ом
- Установка нуля встроенным регулятором
- 4 входных разъема для точного измерения значений сопротивления
- Время обновления показаний 0,4 сек
- Питание 220 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность 2 ВА
- Масса 680 г
- Габариты 160×120×85
- Время измерения 0,4 сек

Диапазон	Разрешение	Ток тестирования	Погрешность
200 мОм	0,1 мОм	100 мА	±0,75%
2000 мОм	1 мОм	10 мА	±0,75%
20 Ом	10 мОм	10 мА	±0,75%
200 Ом	0,1 Ом	1 мА	±0,75%
2000 Ом	1 Ом	1 мА	±0,75%