



三洋半導体  
ニュース

No1642  
7064

# STK7410

厚膜混成集積回路

## オフラインスイッチング電源用



### 特長

- ・三洋独自の絶縁金属基板 (IMST) を採用したスイッチング電源用 IC
- ・1個の IC で AC85~264 V を切り換えなしで使用できる安定化電源
- ・ドライブトランスや大容量のチョークコイルを必要としない独自の回路構成を採用し、高効率・小型・軽量化が可能である。
- ・5W から 100W までシリーズ化ができており、各タイプとも 16 ピンでピンコンパチブルとなっている。
- ・各国の安全規格および電波障害規格を配慮した設計となっている。特に雑音端子電圧については IC の金属基板がシールド電極として作用し、低雑音設計が容易である。
- ・マルチ出力化が容易である。
- ・過電流保護回路が内蔵されている。
- ・リモート オン/オフ コントロール端子が接続可能である。

### 機能

パルス幅変調、発振、制御、誤差増幅

最大定格 /  $T_a = 25^\circ\text{C}$

最大端子電圧	$V_{16\text{max}}$ ピン16, TR5V-ドライブ+6V	800 Vpk	unit
	$V_{11\text{max}}$ ピン11	-12 V	
	$V_{10\text{max}}$ ピン10	12 V	
	$V_{1\text{max}}$ ピン1, TR1V-ドライブ-1V	400 V	
最大端子電流	$I_{16\text{max}}$ ピン16	5.0 Apk	
	$I_{10\text{max}}$ ピン10	1.2 Apk	
	$I_{1\text{max}}$ ピン1	120 mA	
動作時基板温度	$T_{C\text{max}}$	85 $^\circ\text{C}$	
保存周囲温度	$T_{stg}$	-30~+100 $^\circ\text{C}$	

推奨動作条件 /  $T_a = 25^\circ\text{C}$


推奨電源電圧	$V_{CC}$	280 V	unit
--------	----------	-------	------

#### ■特許の非保証について

この資料は正確かつ信頼性の高いものであると確信しております。然るもその使用にあたって、工業の各種その他の権利の実効に対する保証、または異形態の特許を行なうものではありません。

Information furnished by SANYO is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by SANYO for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use, and no license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of SANYO.

外形図 4059  
(unit: mm)




これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。

# STK7410

動作特性 /  $T_a = 25^\circ\text{C}$

			min	typ	max	unit
TR5 電流増幅率	$h_{FE5}$	$V_{CE}=5V, I_c=1A$	8			
TR1 電流増幅率	$h_{FE1}$	$V_{CE}=10V, I_c=10mA$	60			
ZD1 ツェナー電圧	$V_{z1}$	$I_z=5mA$		7.5		V
ZD2 ツェナー電圧	$V_{z2}$	$I_z=5mA$		6.2		V
発振周波数	$f_{osc}$			33k		Hz

等価回路と機能ブロック図




応用回路例： ソフトスタートコンバータ方式電源

入力電圧 AC 8.0~13.2 V、または AC 17.0~26.1 V (コンパチ用換え)

出力電圧 DC 2.4 V

出力電流 8.1 mA max



しゃ断型過電流保護回路 (過電圧保護回路を含む)

STK7410

パーツリスト

【入力部】

F1	fuse	5A, 125V
C1	ceramic capacitor	2200PF/250V
C2	"	"
C3	metallized film capacitor	0.22uF/50c250V
C4	ceramic capacitor	2200PF/250V
C5	electrolytic capacitor	680uF/200V
C6	"	"
R1	cement resistor	10Ω, 3W
R2	carbon resistor	1kΩ, 1/4W
R3	"	56Ω, 1/4W
L1	line filter	LF-8
D1	bridge rectifier	DBA100E
D2	diode	DS442
T1	triac	DTA12E

【パワーコンバータ】

IC1	power IC	STK7410	Sanyo
D11	F.R.D.	FRD28-08	Fuji Elec.
D12	not required		
D17	diode	DS442	Sanyo
C11	electrolytic capacitor	220uF/16V	
C12	"	"	
C15	not required		
C17	ceramic capacitor	220PF/2kV	
R11	fuse resistor	3.3kΩ, 5W	
R12	metallized film resistor	100kΩ, 2W	
R13	"	10Ω, 1W, *	
R15	carbon resistor	2.7kΩ, 1/4W, *	
R16a	"	68kΩ, 1/4W	
R16b	"	43kΩ, 1/4W, *	
R17	cement resistor	0.33Ω, 3W	JRM
R18	carbon resistor	2.7kΩ, 1/4W	
R19	not required		
R20	carbon resistor	43kΩ, 1/4W, *	
L12	microinductor	4.7uH	
L13	"	"	
VR11	Potentiometer	1kΩ	

(過電流保護回路=しゃ断型)

Q1	programmable unijunction tr.	1N-41A	Toshiba
Q2	transistor	2SC1570	Sanyo
D31	diode	DS442	Sanyo
D32	"	"	"
R30	carbon resistor	2kΩ, 1/4W	
R31	"	1kΩ, 1/4W	
R32	"	12kΩ, 1/4W	
R33	"	510Ω, 1/4W	
C30	ceramic capacitor	22uF/25V	
C31	"	0.001uF/25V	

【ハルストランス】

L11	pulse transformer	PT-634	
-----	-------------------	--------	--

【出力部】

IC3	error amp IC	STK761	Sanyo
D21, 22	fr. diode	S12KC20	Shin-ohsen
D23, 24	"	"	"
ZD21	zener diode	G2A6.8U	Sanyo
PC1	photo coupler	PC-714U	Sharp
PC2	"	"	"
C21	ceramic capacitor	0.001uF/50V	
C22	"	"	
C23	electrolytic capacitor	2200uF/35V	
C24	"	"	
C25	"	"	
C26	"	"	
C27	not required		
C28	ceramic capacitor	0.01uF/50V	
C29	"	0.1uF/50V	
R21	metallized film resistor	100Ω, 1W	
R22	"	"	
R23	carbon resistor	10kΩ, 1/4W	
R24	"	10Ω, 1/4W	
R25	"	"	
R26	"	7.5kΩ, 1/4W	
R27	"	2.7kΩ, 1/4W	
VR21	potentiometer	1kΩ	
L21	choke coil	300uH, 10A	
LED1	LED	SLP-135B	Sanyo