

Токовые клещи АСМ-1803



Технические характеристики

Токовые клещи-адаптер АСМ-1803 предназначены для использования совместно с мультиметрами. А при подключении устройства к осциллографу они также позволяют исследовать форму сигнала.

Особенности

- Измерение постоянного/переменного тока
- Базовая погрешность 2,5%
- Бесконтактный детектор напряжения
- Индикация разряда батареи

Характеристика	Диапазон	Погрешность
Постоянный ток	40 А	$\pm(2,5\% + 0.1 \text{ A})$
	400 А	$\pm(2,8\% + 0.5 \text{ A})$
Переменный ток (50/60 Гц)	40 А	$\pm(2,5\% + 0.1 \text{ A})$
	400 А	$\pm(2,8\% + 0.5 \text{ A})$
Аналоговый выход	1 мВ/А и 10 мВ/А	
Чувствительность	0,1 мВ/А и 1 мВ/А	
Диаметр захвата	30 мм	
Питание	батарея 9 В	
Габаритные размеры	150 x 58 x 35 мм	
Вес	205 г	

Комплектация

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Тестовые пробники
- Кейс для переноски
- батарея 9 В