

Тестер – мультиметр для поиска скрытой проводки

LA-1014



LA-1014 - тестер, кабель-тестер, мультиметр-искатель скрытой проводки.

2 в 1: кабель тестер + мультиметр. Прибор предназначен для поиска скрытой проводки без напряжения, проверки кабельных линий в телефонных и компьютерных и силовых сетях. С помощью прибора можно определять обрыв, короткое замыкание и перехлест жил. Тест RJ45/RJ11. Мультиметр: постоянное переменное напряжение, ток, сопротивление, тест диодов, прозвонка.

Технические характеристики прибора LA-1014:

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 70%		
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Пределы измерений	200 мВ; 2, 20, 200, 600 В
	Погрешность	± (0.5 % ± 3 е.м.р.)
	Макс. разрешение	1 мВ
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Пределы измерений	2, 20, 200, 600 В
	Погрешность	± (1 % ± 3 е.м.р.)
	Макс. разрешение	1 мВ
ПОСТОЯННЫЙ ТОК	Пределы измерений	200, 2000 мкА; 20, 200 мА
	Погрешность	± (1.5 % ± 3 е.м.р.)
	Макс. разрешение	0.1 мкА
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК	Пределы измерений	200, 2000 мкА; 20, 200 мА
	Погрешность	± (1.8 % ± 8 е.м.р.)
	Макс. разрешение	0.1 мкА
СОПРОТИВЛЕНИЕ	Пределы измерений	200 Ом; 2, 20, 200 кОм; 2, 20 МОм
	Погрешность	± (0.8 % ± 5 е.м.р.)
	Макс. разрешение	0.1 Ом
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Макс. индицируемое число	2000
	Дисплей	жидкокристаллический с подсветкой
	Условия эксплуатации	0°C – 40°C; отн. влажность: не более 70%
	Условия хранения	-10°C – 50°C; отн. влажность: не более 80%
	Габаритные размеры	162 x 74.5 x 44 мм
	Масса	328 г