

# ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ UNI-T®

Серия: **UT600 (UT601(new), UT602, UT603(new))**

Производитель: Uni Trend Group Ltd.

## Серия UT 600.

Современные специализированные цифровые мультиметры с ручным выбором пределов измерений. Большой диапазон min/max значений измеряемых величин.

| Модель                                   | <b>UT601</b><br>Измеритель RC   | <b>UT602</b><br>Измеритель RL  | <b>UT603</b><br>Измеритель LCR                                 |
|--|---|--|--|
| Номенклатурный номер                     | <b>973418378</b>  | <b>598071230</b>   | <b>848170415</b>   |
| Количество разрядов                      | 3 1/2 (1999)  | 3 1/2 (1999)   | 3 1/2 (1999)   |
| Размер ЖК дисплея                        | 61x32 мм  |  |  |
| <b>БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ</b>                   |   |  |  |
| Сопротивление (R)                        | 200м/2000м/<br>2кОм/20кОм/200кОм/<br>2мОм/20мОм/<br>200мОм/<br><b>2000мОм</b><br>0,8%+1 | 200м/2000м/<br>2кОм/20кОм/200кОм/<br>2мОм/20мОм/<br><b>2000мОм</b><br>0,8%+1 | 2000м/<br>2кОм/20кОм/200кОм/<br>2мОм/ <b>20мОм</b><br>0,8%+1   |
| Емкость (C)                              | 200пФ/2нФ/20нФ/<br>200нФ/2мкФ/20мкФ/<br>200мкФ/2мФ/ <b>20мФ</b><br>0,5%+10              | нет  | 2нФ/20нФ/200нФ/<br>2мкФ/20мкФ/200мкФ/<br><b>600мкФ</b><br>1%+5 |
| Индуктивность (L)                        | нет   | 2мГн/20мГн/200мГн/<br>2Гн/20Гн/ <b>200Гн</b><br>2%+8                         | 2мГн/20мГн/200мГн/<br>2Гн/ <b>20Гн</b><br>2%+8                 |
| <b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ</b>               |   |  |  |
| Тест диодов                              | есть  |  |  |
| Тест транзисторов                        | есть  |  |  |
| Прозвон цепей на проводимость            | есть  |  |  |
| Индикатор разряда батарей                | есть  |  |  |
| Сохранение данных на дисплее (Data Hold) | нет   | есть   | нет  |
| Размеры, мм                              | 172 x 83 x38  |  |  |
| Вес, г                                   | 310   |  |  |
| Источник питания                         | 9В (6F22)   |  |  |
| Стандартные аксессуары                   | Щупы, батарея, Инструкция, упаковка   |  |  |